

In de prijstabel is een eenheidsprijs voorzien voor wegnahme tijdelijke aansluiting en plaatsen definitieve teller.

SAP-nr: 3002462

3.4.13 Vervangen van oude elektriciteitsmeter door nieuwe meter

Bij het vervangen van een oude elektriciteitsmeter door een nieuwe meter voert de aannemer volgende werkzaamheden uit:

- Loskoppelen van de aftakkabel en de verbindingkabel naar het hoofdverdeelbord van de klant. De verbindingkabel naar het hoofdverdeelbord van de klant moet minstens 10 mm² zijn. Indien dit niet het geval is, vernieuwt de aannemer deze verbindingkabel waarbij het leveren en plaatsen van deze nieuwe verbindingkabel deel uit maakt van de eenheidsprijs. De aftakdoos met klemmenstrook, noodzakelijk voor de verbinding tussen oude en nieuwe kabel, wordt door de opdrachtgever aan de aannemer ter beschikking gesteld.
- Wegnemen van de oude elektriciteitsmeter, eventuele aansluitautomaat en eventuele OT.
- Plaatsen van een nieuwe meter, eventuele aansluitautomaat en eventuele OT/communicatiemodule. De onderdelen worden als losse elementen geleverd door de opdrachtgever en worden door de aannemer gemonteerd in de meterkast.
- Terug aansluiten van de aftakkabel en de verbindingkabel naar het hoofdverdeelbord van de klant. Hierbij wordt speciaal gelet te worden op de juiste verbinding van nulgeleider en fasegeleiders en wordt het juiste draaiveld van de meter van de klant gerespecteerd (te meten).
- Alle toepasbare administratieve formaliteiten zoals vermeld onder 3.2.i.

Een meter mag enkel vervangen worden mits voorafgaand akkoord van de opdrachtgever. Wanneer de aansluit- en meetmodule (meterkast) eveneens moet worden vervangen, wordt dit met de post "Vervangen meterkast" afgerekend.

In de prijstabel is een eenheidsprijs voorzien per meter. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten elektriciteitsmeters.

SAP-nr: 3001799

3.4.14 Vervangen van bijkomende oude elektriciteitsmeter door nieuwe meter

Deze post kan enkel afgerekend worden wanneer meerdere elektriciteitsmeters tegelijk op een zelfde adres/locatie worden geplaatst.

Het gelijktijdig vervangen van een elektriciteitsmeter omvat dezelfde leveringen en prestaties als beschreven in 3.4.13.

Deze post wordt verrekend vanaf de tweede gelijktijdige vervanging op dezelfde dag van een elektriciteitsmeter in een zelfde gebouw. De eerste gelijktijdige vervanging in hetzelfde gebouw wordt verrekend volgens 3.4.13.

In de prijstabel is een eenheidsprijs voorzien per bijkomende meter. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten elektriciteitsmeters.

SAP-nr: 3004526

Belangrijke opmerking:

Binnen Synductis worden volgens het wettelijk geldend reglement (metrologie), een belangrijk aantal oude elektriciteitsmeters vervangen door nieuwe meters. De mogelijkheid bestaat dat deze gegroepeerd zullen vervangen worden en dat dit werk eventueel wordt opgedragen aan de aannemer voor aansluitingen en overkoppelingen elektriciteit van het infrastructuurgebied. Indien dit werk aan de aannemer wordt opgedragen verbindt hij zich ertoe deze meters te vervangen aan de eenheidsprijs voor "Vervangen oude elektriciteitsmeter door nieuwe meter" en wanneer van toepassing "Vervangen van meterkast".

3.4.15 Vervangen van meterkast

Wanneer de aansluit- en meetmodule (meterkast) moet vervangen worden of er moet een aansluit- en meetmodule (meterkast) geplaatst worden, dit laatste is enkel mogelijks van toepassing bij overkoppelingen, voert de aannemer volgende werkzaamheden:

- Wanneer de muur, waartegen de meterkast moet geplaatst worden, oneffen is, plaatst en levert de aannemer eerst een houten plaat tegen deze muur zodat de meterkast op een vakkundige manier kan bevestigd worden.
- Plaatsen van een nieuwe meterkast. De kast wordt tegen de muur bevestigd door middel van kunststofpluggen en schroeven.